

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE MJEŠALA ZVUKA

Kapacitet mješala zvuka	Ulazni kanali	do 120
	Mix sabirnice	do 48
	Matrice	do 12 (podržan ulaz u matricu)
	Stereo sabirnice	2
	Mono sabirnice	1 (Stereo B se može mijenjati)
	Cue sabirnice	2
Ulazno/izlazni konektori	Analogni ulaz	32
	Analogni izlaz	16
	Dante	Primarni / sekundarni
	AES/EBU ulaz	2 (4 kanala) sa SRC-om
	AES/EBU izlaz	2 (4 kanala) sa SRC-om
	Utor za proširenje (PY utor)	1
	Ulazno/izlazni sat programa Word	Unutra / van
	MIDI	Da/Ne
	GPI	5 unutra / 5 van

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE MJEŠALA ZVUKA

	USB NA UREĐAJ	2 (Spremanje / učitavanje datoteke, 2 zapisa rec / reprodukcija)
	USB ZA GLAVNO RAČUNALO	1 (USB Type-C, USB2.0)
	Ethernet	Da
	Mjerni most	Na zaslonu
	Svjetiljka	Da/Ne
	Videozapis van	Da/Ne
	TC ulaz	Da/Ne
	Ulaz za slušalice	1
	AC	2 (tip V-zaključavanja)
	Vanjsko redundantno napajanje	Da/Ne
Memorija scene	Broj scena	Do 500
	Sigurnosni poziv	Da/Ne
	Fokus poziv	Da/Ne
	Vrijeme iščezavanja	Da/Ne
	Pregled	Da/Ne

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE MJEŠALA ZVUKA

	Selektivno opterećenje / spremanje	Da/Ne
	Općenito ljepljenje	Da/Ne
	Popis događaja	Da/Ne
	Prekrivanje	Da/Ne
	Izdvojiti	Da/Ne
	Taktilne kontrolne tipke	Da/Ne
Funkcije ulaznog kanala	Ulaz A/B	Da/Ne
	Kompenzacija pojačanja	Da/Ne
	Digitalno pojačanje	Da (-96 dB do +24 dB)
	Oslabljivač	Da (-96 dB do +24 dB)
	HPF	20 Hz do 2.000 Hz, -6/-12/-18/-24 dB/okt Odabrano
	PEQ	4 Band Full PEQ (4 algoritma, RTA preklapanje podržano)
	LPF	20 Hz do 20 kHz, -6/-12 dB/okt
	Odgoda unosa	Da (0 ms do 1000 ms)
	Panorama	Središnji nominalni / L nominalni

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE MJEŠALA ZVUKA		
	DCA grupa	24 (podržan izlazni DCA)
	Uvođenje DCA-a	Da
	Isključivanje zvuka grupe	12
	Broj umetaka	4 utora na 1 točki umetanja
	Automikser Dan Dugan	Da (do 64ch)
	Izravno izlaz	Da
Funkcije izlaznog kanala	PEQ	8 Band Full PEQ
	GEQ	Virtualni stalak (EQ stalak)
	Dynamics 1	Legacy Comp / Comp260 / Expander / Gate / Ducking / De-Esser / FET Limiter / Diode Bridge Comp
	Kašnjenje izlaznog kanala	Da (0 ms do 1000 ms)
	Isključi zvuk grupi	12
	Broj umetaka	4 utora na 1 točki umetanja
Premium stalak	Broj DSP resursa	64
	Dodaci koji se mogu montirati	RND Portico5033 / RND Portico5043 / Portico 5045 / U76 / Opt-2A / Comp276 / Autobusi Comp 369 / MBC4 / DaNSe / EQ-1A / Equalizer601 / Dynamic EQ / Dynamic EQ4 / REV-X /

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE MJEŠALA ZVUKA		
		OpenDeck / Analogno kašnjenje / Max100 / Vintage Fazor / Dual Phaser / HQ. Baciti
Stalak za efekte	Broj DSP resursa	16
	Broj vrsta efekata	43
EQ stalak	Broj DSP resursa	32
	Uređaji koji se mogu montirati	31BandGEQ / Flex15GEQ / 8Band PEQ (podržan RTA sloj)
Dante protokol	Broj ulazno-izlaznih uređaja koji se mogu montirati	24
	Broj ulazno-izlaznih kanala	144 unutra / 144 van
	Broj ulazno-izlaznih uređaja s HA daljinskim upravljačem	24
	Broj ulazno-izlaznih uređaja koji se mogu otkriti s konzole	127 *1
	Dante Patch s konzole	Da/Ne
USB na glavno računalo	Broj audioulazno-izlaznih kanala	18 unutra / 18 van
	USB MIDI	Da/Ne
Monitor	Solo način rada	Da/Ne

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE MJEŠALA ZVUKA

	Oscilator	Sine Wave 1ch / Sine Wave 2ch / Pink Noise / Burst Noise
Ostale funkcije	Port to Port	Da/Ne
	Čitač/prikaz vremenskog koda	Da/Ne
	GPI	Da (5 unutra / 5 van)
	MIDI	Da (USB MIDI)
	OSC poslužitelj	Da/Ne
	DAW daljinski upravljač	Da/Ne
	Nuendo Live: Integracija kontrole	Da/Ne
	Virtualna provjera zvuka	Da/Ne
	Nadzor bežičnog mikrofona	Da/Ne
	RTA	Da/Ne
	Kompenzacija odgode	Da/Ne
	Kašnjenje izlaznog priključka	do 20 priključaka
	Pod ulaz	Da/Ne
Korisničke razine	Da/Ne	

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE MJESALA ZVUKA

	Linkanje kanala	Da/Ne
	Privremena veza kanala	Da/Ne
	Nazivi višejezičnih kanala	Da/Ne
	Miješanje/matrica za unos	Da/Ne
	Podijeljeni način rada	Da/Ne
	Pomoć	Da/Ne
Korisničko sučelje	Prikaz	12,1" multi-touch x 2, 7" multi-touch x 1
	Faderi	Do 24 + 4
	Kanalni / zaslonski enkoderi	Da/Ne
	Naziv kanala / zasloni u boji	Da/Ne
	Prilagođene banke fadera	Da/Ne
	Tipke Shift	Da/Ne
	Korisnički definirani ključevi	Površina: 12 (6 ključeva x 4 banke), Pomoćni zaslon (na zaslonu): 12 (12 ključeva x 4 banke)
	Korisnički definirani gumbi	Da/Ne
	Gumbi za dodirivanje i okretanje	Da/Ne

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE MJEŠALA ZVUKA		
	Gumbi razine monitora	Da/Ne
	Naslon za ruke	Da/Ne
	Nosač za montažu	Da/Ne
Softver	Urednik	Da/Ne
	StageMix	Da/Ne
	MonitorMix	Da/Ne
	Pretvornik datoteka konzole	Da/Ne
	ProVisionaire kontrola/dodir	Da/Ne
	Programski paket	Broadcast paket, kazališni paket
Dimenzije	Širina	Do 793 mm
	Visina	Do 324 mm
	Dubina	Do 564 mm
Neto težina		Do 23,5 kg
Uključena dodatna oprema		Priručnik vlasnika, kabeli za napajanje izmjenične struje, poklopac za prašinu, kuka za kabel (za USB za hostiranje), Nuendo Live, VST elementi regala

